PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-138970

(43)Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.CI.

B62D 6/00 G05B 13/02 // B62D101:00 B62D103:00 B62D111:00 B62D113:00 B62D119:00 B62D137:00

(21)Application number: 02-262751

(22)Date of filing:

29.09.1990

(71)Applicant: KAYABA IND CO LTD


(72)Inventor: SUGIMOTO BUNICHI

(54) REAR WHEEL STEERING ANGLE CONTROL METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the cost of a device by providing a vehicle parameter, such as a yaw rate, being an output value of a neural network by inputting the measuring value of an actual vehicle, such as steering torque, a front wheel steering angle, a rear wheel steering angle, or a car speed, as an input value, and controlling a rear wheel steering angle according to the parameter.

CONSTITUTION: Detecting signals for longitudinal, lateral, and vertical acceleration x'', y'', and z'', steering torque Tin, a front wheel steering angle θf , a car speed V, and a rear wheel steering angle θ r are inputted to an input layer 2 of a neutral network 1 from respective sensors, and a lateral slip angle β and a yaw rate γ are outputted from an output layer 3 through intermediate layers 4 and 5. In this case, to obtain the high-precise lateral slip angle β and yaw rate γ , there is a need to properly set a weight between neurons. When the weight is decided, a back propagation method is employed, and each measuring value is used as a teacher signal. A controller 6 compares a target yaw rate γ with a yaw rate γ



being an estimating value, and outputs the rear wheel signal control signal yr so as to eliminate a difference therebetween.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

Searching PAJ Page 2 of 2

'the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-138970

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成4年(1992)5月13日

B 62 D 6/00 G 05 B 13/02 B 62 D 101:00

101: 00 103: 00 111: 00 113: 00 119: 00

137:00

9034-3D L 7740-3H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

後輪舵角制御方法

纽特 顧 平2-262751

20出 願 平2(1990)9月29日

岐阜県可児市土田2548 カヤパ工業株式会社岐阜北工場内

勿出 顋 人 カヤバ工業株式会社

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル

砂代 理 人 弁理士 嶋 宜 之

明 細 曹

1発明の名称

後輪駝角制舞方法

2 特許請求の範囲・

車両パラメータを、他のパラメータを入力値としたニューラルネットワークの出力として得、この出力に応じて、後輪能角を制御するとともに、ニューラルネットワークのニューロン間のウエイトは、実車両の計測値の入力信号を基にした出力値と、入力データとして与えられた教師信号とを比較し、その差が小さくなるようにバックプロといゲーション法により学習決定することを特徴とする後輪能角制御方法。

3 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、車両の走行条件に応じて後輪の舵 角を制御する制御方法に関する。

(従来の技術とその課題)

この種の制御方法として、例えば、特関昭63-287676号公報所載の発明が従来から知られてい る。そして、この制御方法で用いられている制御 則は、車両の運動理論に近似した理論式を使いや すい形に修正したものである。すなわち、前輪能 角に対するヨーレイトのゲインを周波数に関係な く一定にするために次のようにしている。

前輪舵角関数のラブラス変換値を δ_{r(s)}、後輪 舵角関数のラブラス変換値を δ_{r(s)}とする時、

 $\frac{\delta_{f(a)}}{\delta_{r(a)}} = \frac{B S^2 + C S + C}{A S + 1}$

の制御関数で与えられる後輪舵角となるような制御ができるようにしている。なお、

A:車速Vの関数A(V)

B:卓速 V 及び定常ヨーレイトゲイン

·
o
o
の
関
数
B
(
V
、
o
o
o
)

C: 鳥連V及び定常ヨーレイトゲイン

。 。の関数C(V、。。)

D:車速V及び定常ヨーレイトゲイン

ø。の関数D(V.ø。)

S:ラブラス演算子 である。

しかし、この方法では、懲形2倍モデルを採用 しているので、ローリング、ピッチングあるいは バウンシング等によるヨーレイトへの必要を評価 できなかったり、阜倍のコーナリングフォースな どの非恐形要森が考慮されなかったりして、 実卑 両においてヨーレイトゲインを一定にすることが できなかった。

また、別の制御方法として特関昭63~192666号公朝所茂の発明がある。このものは、センサで校出したヨーレイトをフィードバックして目録ヨーレイトに一致させるよう役恰を転離するものである。そして、この場合には、実ヨーレイトをやった。ウでフィードバックするので、前者の従来側のような問題は発生しないが、センサが非常に高価なので、全体のコストが上昇してしまうという問題があった。

この発明の目的は、実ョーレイト等の取両パラメータを、他の取両パラメータから簡単に計調できる制御方法を提供することである。

また、この卓両バラメータを基にして後略を別 行するので、誤差等もほとんどなくなる。

(太発明の実施例)

上記のようにしたニューラルネットワーク1の の成を具体的に示したのが第2図である。この第 2図からも明らかなように、入力圏2には、前後 加速度×、左右加速度 y、上下加速度 z、機能ト ルクT in、前輪能角 θ r、車速 V、後輪能角 θ r の信号が入力するニューロンモデルを設定する。 また、その出力層 3 には、機すべり角 β とヨーレ イト y とを出力するニューロンモデルを設定して る。そして、中間層 4、5 にもニューロンモデル この発明は、草両バラメータを、他のパラメータを入力値としたニューラルネットワークの出力として得、この出力に応じて、後始流角を制御するとともに、ニューラルネットワークのニューロン間のウエイトは、実卑両の計測値の入力信号を基にした出力値と、入力データとして与えられた な師信号とを比較し、その差が小さくなるように バックプロパゲーション法により学習決定する点に特喩を有する。

(本発明の作用)

この発明は、上記のように熔成したので、例えば、操舵トルク、前焙能角、後焙能角あるいは車 速等の実取両の計測値を入力値としてニューラルネットワークの出力値であるヨーレイト等の 取両 パラメータを得、このパラメータに応じて後焙能 角を制御できる。

ョーレイト等、実際に計測するのが疑しい卓両 パラメータを、ニューラルネットワークの出力と して簡単に得ることができる。

の個徴を設定している。

このようにしたニューロンネットワーク 1 への 入力の鑑和を I 」とすると

 $i \circ i \in \Sigma$ $\forall i \circ i$

となる。ここで、Wildニューロンiとj間のウエイトであり、Oiは Oi = fi(li)で与えられる。ここでfiは
の分可能で非級少な関数である。

そして、この実施例では、ニューラルネットワークの入力は、上記のように前後加速度×、左 筒加速度×、上下加速度 2、操舵トルクTin、前筒 能角 θィ、車速 W、後輪 統角 θィのように簡単に 計 調できる車両運動パラメータを用いることに コース で で ない で は 来から 計 圏が難 しく、 しかも 高値な センコーレイトッとを、 簡単に得ることができる。

このとき特度のよい機すべり角 8 やヨーレイト アを得るためには、各ニューロン間のウエイト アを得るためには、各ニューロン間のウエイトW」が登切に設定する必受があるが、この実施例では上記ウエイトを決定する上において、バックプロパゲーション法を用いている。そして、このプロパゲーション法を用いる上で、安卓内の計で、 $\overline{\beta}$ 、 $\overline{\gamma}$ を放師信号としている。そして、このな師信号 $\overline{\beta}$ 、 $\overline{\gamma}$ を放師信号としている。そして、このな師信号 $\overline{\beta}$ 、 $\overline{\gamma}$ と出力層 3 からの出力 $\overline{\beta}$ 、 $\overline{\gamma}$ の変がなるべく小さくなるように、上記バックブロパゲーション法で各ウエイトW」を学習させている。

そして、上記学習が終了して、各ニューロンモデルのウエイトが快まってから、競役角逗鹿×、左右加逗庭y、上下加逗鹿、 投流トルクTia、前流統角8、中辺 V、 投流統角8、の計調値を入力間2に入力すれば、出力局3から、筋鹿のよい推定性である数すべり角8とヨーレイトアとがえられることになる。

そして、第1図の場合には、上記ヨーレイトア

ァや切すべり角βを別々にコントローラ 6 に入力 したが、例えば、

heta,=-c,($\gamma-\gamma$) -c ($\beta-\widetilde{eta}$)として、=- レイト γ と $\overline{\phi}$ なり角 B をともにその目は位 γ 、 \widetilde{eta} に近ずけるように役給庇角を創御してもよいし、別の創御方式を用いてもよいものである。

また、例えば、上下加速度でを各輪ごとに4点 計翻して、それを入力してもよいもので、この場合にも基本的な考え方はかわらない。さらに、上 記以外の専門パラメータとして、例えば、エンジン・トルク、ブレーキ圧等を加えてもよいこと当 然である。

4 図面の簡単な説明

図面第1図はこの発明の実施例を示す制御ブロック図、第2図は他の実施例を示す制御ブロック図である。

(3) のコントローラ 6 では、目標ヨーレイト アと上記 推定値のヨーレイト アとを比較する。そして、両 者の間に差があれば、その差をなくすに後馀の庇 角を別徴する倡号を出力する。

なお、上記の場合に、例えば、目録ヨーレイト を前浩旅角 8 , と 取迎 V で決定される定常ヨーレ イトと等しくすれば、

$$\widetilde{\gamma} = \frac{V}{L (1 + A V^2)} \theta$$

となる。なお、 4 はホィールベース、 A は 中 両 部 元によって快 まる スタビリティ・ファクタであ る。

第2図の場合は、紋すべり角8をコントローラ 6に入力し、それを目縁鎖すべり角ãと比較し、 それに差があれば、その差をなくすように狡嗚庇 角を閉倒する。

なお、上記の場合に目標数すべり角 $oldsymbol{eta}$ を常にぜ ロとすれば、 $oldsymbol{eta}$ = $oldsymbol{0}$ となる。

なお、上記第1、2図の場合には、ヨーレイト

